

Avide Design Mennyezeti Lámpa Arlo 91W(45.5+45.5) RF Távirányítóval

Termékkód:	ADO3S-91W-ARL-2.4G
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ADO3S-91W-ARL-2.4G
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2022-08-04

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097929262
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 5/k
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	91W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	6 370lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Termékkód:	ADO3S-91W-ARL-2.4G
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ADO3S-91W-ARL-2.4G
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2022-08-04

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	500mm
Magasság:	73mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097929262
Csomagolás:	1/b 5/k
Méret:	550mm x 555mm x 100mm
Nettó súly:	3 120g
Bruttó súly:	3 760g

KARTON

Vonalkód:	5999097929279
Csomagolás:	1/b 5/k
Méret:	570mm x 530mm x 570mm
Nettó súly:	15,6kg
Bruttó súly:	18,8kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	3,12kg
Bruttó súly:	3,76kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Termékkód:	ADO3S-91W-ARL-2.4G
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ADO3S-91W-ARL-2.4G
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2022-08-04

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.